



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

Sterownik do LED AC/DC LED 20W

Model: OR-ZL-1603



CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie przeznaczone do sterowania oświetleniem LED, m.in. pojedynczych diod, listew, taśm LED, żarówek, modułów, węży lub neonów. Wyposażony jest w uchwyty, które pozwalają na przymocowanie go do ściany lub sufitu. Charakteryzuje się wodoodporną, szczelną, metalową obudową co umożliwia stosowanie w warunkach o podwyższonej wilgotności np. na zewnątrz budynku. Cechuje się stałym napięciem wyjściowym niezależnym od dopuszczalnego obciążenia. Wyposażony jest w następujące zabezpieczenia:

- zwarciove
- przeciążeniowe
- napięciowe

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY WYJŚCIOWE:

- **zasilanie:** 12V
- **prąd znamionowy:** 1,67A
- **zakres:** 0~1,67A
- **moc:** 20W
- **tolerancja zakłóceń:** ±4%

PARAMETRY WEJŚCIOWE:

- **zakres napięciowy:** 100~240V AC
- **zakres częstotliwości:** 47~60Hz

PARAMETRY OCHRONNE:

- **stopień ochrony:** IP67
- **zwarcie:** typ zabezpieczenia: automatyczne uruchomienie po usunięciu usterki
- **przeciążenie:** zabezpieczenie przed przeciążeniem - powyżej maksymalnego wskazania: 145~160%
- **przegrzanie:** typ zabezpieczenia:wyłączenie, odcięcie zasilania,

Temperatura pracy: -30~ +60°C

Wilgotność pracy: 20~90%

Wymiary: 180 x 31 x 22 mm (szer./wys./gł.)

Waga: 0.18 kg/szt.

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt.

Kod EAN: OR-ZL-1603: 5901752482753